

Att styra tilläggsfunktioner med hjälp av en relä

Kontakterna B, C och D i ERGO-DigiSticks styrkabel kan användas för att styra tilläggsfunktioner som t.ex. frontlastarens väljarventil med hjälp av en relä. Relän är nödvändig för att kunna styra tilläggshydraulik eftersom behovet av ström till spolen överstiger ERGO-DigiSticks kapacitet 2A.

Observera att till reläns poler 85 och 86 måste tas både plus(+) och minus(-) från spakens styrkabel. **Jordning eller tillförande av extern ström till reläns pol 85 eller 86 förstör spakens kretskort!**

